

D 220

PANO TİPİ MONOFAZE ENERJİ KORUMA VE KONTROL CİHAZI

D220; ELEKTRİK ŞEBEKENİZDE OLUŞACAK OLAN ZARARLI SENARYOLARA KARŞI, YAŞAM ALANINIZIN TAMAMINI KORUMA ALTINA ALMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. CİHAZ HAFIZASINDAKİ VARSAYILAN VEYA BELİRLEYEBİLECEĞİNİZ LİMİT DEĞERLERİNE GÖRE ÇALIŞIR.

RİSKLİ BİR DURUM OLUŞTUĞUNDA ENERJİ YOLUNUZU KAPATIR, RİSK YOK OLDUĞUNDA ENERJİ YOLUNUZU OTOMATİK OLARAK AÇARAK YAŞAM ALANINIZIN SÜREKLİ GÜVENDE KALMASINI SAĞLAR

**Bu ürün konut veya işyerlerinde kullanılacak ise;
MENÜDEKİ HİÇBİR DEĞERE MÜDAHALE ETMEDEN, DOĞRUDAN
MONTAJINI YAPARAK KULLANABİLİRSİNİZ.**

EKRAN VE TUŞ FONKSİYONLARI



EKRAN UYARI KODLARI

EKRAN GÖSTERGESİ	ANLAMI
UU	DÜŞÜK VOLTAJ KORUMASI
OU	YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI
OC	YÜKSEK AKIM KORUMASI

MENÜ GİRİŞİ VE PARAMETRE DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN;

Cihaz açıkken **SET** tuşuna bir defa kısa basınız. Karşınıza **P1** parametresi çıkacaktır. Sonrasında **SET** tuşuna her kısa bastığınızda bir sonraki parametre menüsünü geçiş yaparsınız. Değiştirmek istediğiniz parametre menüsüne geldiğinizde, aşağı ve yukarı tuşları ile değeri değiştiriniz ve **SET** tuşu ile bir sonraki parametre menüsüne geçiş yapınız.

Parametre değer girişleriniz bittiğinde, girdiğiniz değerleri hafızaya almak için hiçbir tuşa basmadan 10 saniye kadar bekleyiniz veya SET tuşuna basılı tutunuz. Cihaz ana ekrana dönecek ve girdiğiniz değerler hafızaya alınacaktır.

PARAMETRE FONKSİYON MENÜSÜ

PARAMETRE	KOD	AYAR ARALIĞI	VARSA YILAN	FONKSİYON TANIMI
AÇILIŞ GECİKMESİ	P1	3-300 SN.	10 saniye	Güç kesintisinden sonra, gücü geri yüklemek için gereken süre
YÜKSEK VOLTAJ KORUMA LİMİTİ	U1	230-300 V	250 volt	Cihazın ne zaman korumaya geçeceğini ifade eder. Gelen voltaj değeri, ayarlanan değerinden yüksek olduğunda enerji yolu kapatılır
DÜŞÜK VOLTAJ KORUMA LİMİTİ	U2	140 - 210 V	170 VOLT	Cihazın ne zaman korumaya geçeceğini ifade eder. Gelen voltaj değeri, ayarlanan değerden düşük olduğunda enerji yolu kapatılır.
YÜKSEK AKIM KORUMA DEĞERİ	C1	1 – 63 A	63 AMPER	Akım, ayarlanan değerden yüksek olduğunda, cihaz koruma için enerji yolunu kapatır.

TEKNİK VERİLER

ANMA GERİLİMİ	220 V AC
ÇALIŞMA FREKANS	50/60 Hz
YÜKSEK AKIM AYAR ARALIĞI	1-63 A
YÜKSEK GERİLİM AYAR ARALIĞI	230-300 V
DÜŞÜK GERİLİM AYAR ARALIĞI	145-210 V
BEKLEME SÜRESİ	5-999 sn.
MAXİMUM GÜÇ	13.860 WATT
ÇIKIŞ KONTAĞI	1NO
ELEKTRİK ÖMRÜ	10 ⁵
MEKANİK ÖMÜR	10 ⁶
ÖZ GÜÇ TÜKETİMİ	< 2W
SERVİS SICAKLIĞI ORTAMI	-10°C~+55°C
NEM ORTAMI	≤85%
ÜRÜN BOYUTU	82*35.5*68.9 mm

Bu ürün ;
EMC ve LVD direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

MARKA : GALAXY ENERGY
MODEL : D 220
MALİN CİNSİ : ENERJİ KORUMA VE KONTROL CİHAZI (MONOFAZE VOLTAJ KORUYUCU)

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı imalatçı-ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı imalatçı-ithalatçının merkezinde yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları imalatçı-ithalatçıya aittir. Azami tamir süresi 30 iş günüdür.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:

Montaj hatası- sıvı teması-yanlış bağlantı-düşme/çarpma gibi durumlardan zarar görmesi- Faz hattı, topraklama hattı ve televizyon anten kablosu üzerinden de dahil olmak üzere her türlü yerden gelen yıldırım darbesi

Tarih:

İMALATÇI-İTHALATÇI

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ İHR.İTH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
V.NO: 6121201395
V.D. UŞAK
Kemal Öz mah. Mutlu sok. No: 5/A
UŞAK/TÜRKİYE

0 276 224 0170

info@galaxyenergy.com.tr
www.galaxyenergy.com.tr

SATICI