

**GALAXY**  
Energy

## 30A OTOMATİK GERİLİM KORUYUCU

Yüksek Ve Alçak Gerilim Ayarlanabilir



### ÜRÜN AÇIKLAMASI

BU MODEL 30 AMPER'E KADAR TÜM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK CİHAZLARINIZ İÇİN UYGUNDUR. BU ÜRÜN ELEKTRİK HATLARINDAN GELEN YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJLARA KARŞI CİHAZLARINIZIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLER. BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ VOLTAJ ARALIĞI DIŞINDA GELEN BİR GERİLİMDE, GALAXY ENERGY M220 MODEL; ENERJİ YOLUNU KAPATIR VE BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ BEKLEME SÜRESİ DEVREYE GİRER. BEKLEME SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA GELEN GERİLİMİ ÖLÇER VE SAĞLIKLI İSE ENERJİ YOLUNU TEKRAR AÇAR. GELEN GERİLİM BELİRLEDİĞİNİZ ARALIKLARIN HALA DIŞINDA İSE TEKRAR BEKLEMeye DEVAM EDER.ELEKTRİK BAĞLANTI KABLO UCU FIŞLI OLMAYAN AÇIK KABLO UÇLU, DOĞRUDAN BAĞLANTI YÖNTEMLİ TÜM CİHAZLARDA MONTAJ KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR. KOMBİ VE KLİMALARDA ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİLİR. ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 YIL GARANTİ DAHİLİNDEDİR.

### FONKSİYONEL AYARLAR

#### Yüksek Voltaj Ayarlarını Girin

Aşırı gerilim koruma aralığı: 240V-270V ayarlanabilir.  
(5V ilk döngü ayarı).



#### Düşük Voltaj Ayarlarını Girin

Düşük voltaj koruma aralığı: 130V-180V ayarlanabilir.  
(5V ilk döngü ayarı).



#### Gecikme Ayarlarını Girin

Ayar aralığı 5s ve 3dk

5S



3DK



#### Garanti Ekranı

görmek için gecikme düğmesine uzun basın.  
kalan garanti süresi



### TEKNİK PARAMETRE

modeli M220

Çalışma gerilimi:

220V AC

Çalışma Frekansı:

40Hz~80Hz

Gerilim Kesme Altında:

130V AC~180V AC

Aşırı Gerilim Kesme:

240V AC~270V AC

Başlatma/Gecikme Süresi:

5S/3M

Maksimum Ortam:

45 °C

Çıkış Kapasitesi:

30A,6600W

Garanti:

2 yıl

### Terminaller



**GALAXY**  
Energy

220

**GALAXY**  
Energy

VOLTAGE PROTECTOR

KOMBİ  
KLİMA

**VOLTAJ  
KORUYUCU**

220

Normal Durum

180

3 Dakika Gecikme

LOP

Alçak gerilim Koruma

005

5 Saniye Gecikme

HIP

Yüksek Gerilim Koruması

730

Garanti süresi

